


# G4K 三模机械键盘 出口说明书 V1.0版 2023/05 /26

材质: 80g书纸

尺寸: 90x130mm (折叠)

工艺: 8P 封面封底单黑, 内容80%黑印刷, 风琴折



保密  
Confidential

## 正面

### EN Product description

- 1 Charging port
- 2 Num lock indicator
- 3 Caps lock indicator
- 4 Win lock indicator
- 5 Logo indicator
  - Charging: flashes slowly
  - Low battery: flashes rapidly
  - Normal use/fully charged: steady lit
- 6 Scroll wheel
  - Side press to switch volume/light mode
- 7 Foot pad
- 8 Stand
- 9 Magnetic dongle storage
- 10 Power switch
- 11 Connection mode switch
- 12 System switch(MAC/WIN)

Note:  
 • Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.  
 • For the need of technical improvement and system upgrade, information and specifications contained herein may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

### What's in the box?

- Keyboard
- USB adapter
- Charging cable
- Keycap puller
- Replaceable switches
- Quick start guide
- Brand card
- Brand sticker

### System compatibility

Compatible with Windows 7, Windows 10 (or higher), and Mac system devices.

### Installation of the customization software

- Please log in HECATE homepage website: [www.hecategaming.com](http://www.hecategaming.com) to download software of G4K, find the "setup.exe" file, and install the HECATE software (not compatible with Mac system);
- Please follow the instructions to complete the installation.

For more information, please visit our website:  
[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

@hecatglobal @hecate\_global

Model: EDF703001

Edifier International Limited  
 P.O. Box 6264  
 General Post Office  
 Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
 © 2023 Edifier International Limited. All rights reserved.  
 Printed in China

[www.hecategaming.com](http://www.hecategaming.com)  
 Designed by DONGGUAN EDIFIER ESPORTS TECHNOLOGY CO., LTD.

NOTICE:  
 For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

## 反面

### Operating instructions

- 1 Power switch
  - "ON" Power on
  - "OFF" Power off
- 2 Connection mode switch
  - "2.4G" 2.4GHz mode
    - Press and hold FN and 4\$ for pairing if not connected to 2.4GHz mode.
  - "W" Wired mode
    - Connect the USB-C cable to the keyboard.
  - "B" Bluetooth mode
    - Press and hold FN and 1! for pairing, which supports up to 3 Bluetooth devices at the same time.
- 3 System switch
  - "WIN" Windows system
  - "MAC" Mac system

### Shortcut description | Key combinations

Fn+1!	<b>Bluetooth 1:</b> Press to reconnect, "1" key will flash slowly; Press and hold for 3s to pair, "1" key will flash rapidly.
Fn+2@	<b>Bluetooth 2:</b> Press to reconnect, "2" key will flash slowly; Press and hold for 3s to pair, "2" key will flash rapidly.
Fn+3#	<b>Bluetooth 3:</b> Press to reconnect, "3" key will flash slowly; Press and hold for 3s to pair, "3" key will flash rapidly.
Fn+4\$	<b>2.4GHz mode:</b> Press to reconnect; Press and hold for 3s to pair.
Fn	Press the "Fn" key, the corresponding number key will light up to indicate the current connection mode. Bluetooth mode: "1" "2@" and "3#" keys light up; 2.4GHz mode: "4\$" key lights up; Wired mode: "5%" key lights up
Fn+Space	Check battery level: 1-0 means battery level from 10% to 100%
Fn+PrtSc	Light effects switch
Fn+Del	Light colors switch: Default seven colors: red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple and white in turn.
Fn+Esc	Press and hold for 5s to reset
Fn+Win	Win lock
Fn+Ins	Logo indicator switch
Fn+↑	Keyboard backlight brightness+
Fn+↓	Keyboard backlight brightness-
Fn+←	Keyboard backlight speed-
Fn+→	Keyboard backlight speed+

Hot keys	Windows system	Single key	Mac system
Fn+F1	This PC	F1	Display brightness-
Fn+F2	Email	F2	Display brightness+
Fn+F3	Windows search	F3	Task center
Fn+F4	Browser home	F4	Search
Fn+F5	Calculator	F5	/
Fn+F6	Media player	F6	/
Fn+F7	Previous track	F7	Previous track
Fn+F8	Pause/play	F8	Pause/play
Fn+F9	Next track	F9	Next track
Fn+F10	Mute	F10	Mute
Fn+F11	Volume down	F11	Volume down
Fn+F12	Volume up	F12	Volume up
		Win	Alt
		Alt	Command

Note:  
 "!"="Home"; "@"="PgUp"; "#"="PgDn"; "1"="End" (Effective when pressing "Num" to disable the number keypad lock).

### RU СХЕМА УСТРОЙСТВА

- 1 Порт зарядки
- 2 Индикатор Num lock
- 3 Индикатор Caps lock
- 4 Индикатор Win lock
- 5 Индикатор логотипа
  - Зарядка: медленно мигает
  - Низкий заряд: батарея быстро мигает
  - Нормальное использование/полная зарядка: постоянное свечение
- 6 Колесо прокрутки
  - Боковое нажатие, чтобы переключиться между режимами громкости/освещения
- 7 Подкладка под ступню
- 8 Стойка
- 9 Место хранения Bluetooth адаптера
- 10 Переключатель питания
- 11 Переключатель режима соединения
- 12 Переключение системы (MAC/WIN)

Примечание:  
 • Изображение приведено для справки. Конструкция может отличаться.  
 • В связи с необходимостью технического совершенствования и обновления системы, информация и спецификации, содержащиеся в настоящем документе, могут незначительно отличаться от фактического продукта. В случае различий приоритет отдается реальному изделию.

### Расположены в коробе

Адаптер USB / Кабель для зарядки / Устройство для съема колпачков клавиш / Сменные переключатели / Краткое руководство пользователя / Бренд-карта / Фирменная наклейка

### Совместимость с системами

Совместимо с устройствами, работающими на Windows 7, Windows 10 (или выше) и системами Mac.

### Установка программного обеспечения для индивидуальной настройки

- Чтобы загрузить программное обеспечение для модели G4K, выйдите на главную страницу веб-сайта [www.hecategaming.com](http://www.hecategaming.com), найдите файл «setup.exe» и установите программное обеспечение HECATE (не совместимо с системой Mac);
- Для завершения установки следуйте инструкциям.

### Руководство по эксплуатации

- 1 Переключатель питания
  - "ON" Вкл питания
  - "OFF" Выкл питания
- 2 Переключатель режима соединения
  - "2.4G" Режим радиоканала 2,4 ГГц
    - Для сопряжения нажмите и удерживайте клавиши FN и 4\$ при отсутствии подключения в режиме радиоканала 2,4 ГГц.
  - "W" Режим проводного подключения
    - Подключить кабель USB-C к клавиатуре.
  - "B" Режим Bluetooth
    - Для сопряжения нажмите и удерживайте клавиши FN и 1! одновременно поддерживается до трех устройств Bluetooth.
- 3 Переключение системы
  - "WIN" система Windows
  - "MAC" система Mac

### Клавиши быстрого доступа | Сочетания клавиш

Fn+1!	<b>Bluetooth 1:</b> Нажать для повторного подключения, клавиша "1" медленно загорается; Нажать и удерживать в течение 3 секунд для сопряжения, клавиша "1" быстро загорается.	Fn+1!	Яркость подсветки клавиатуры +
Fn+2@	<b>Bluetooth 2:</b> Нажать для повторного подключения, клавиша "2" медленно загорается; Нажать и удерживать в течение 3 секунд для сопряжения, клавиша "2" быстро загорается.	Fn+2@	Яркость подсветки клавиатуры -
Fn+3#	<b>Bluetooth 3:</b> Нажать для повторного подключения, клавиша "3" медленно загорается; Нажать и удерживать в течение 3 секунд для сопряжения, клавиша "3" быстро загорается.	Fn+←	Скорость подсветки клавиатуры -
Fn+4\$	<b>Режим радиоканала 2,4 ГГц.</b> Нажать для повторного подключения; Нажать и удерживать в течение 3 секунд для сопряжения.	Fn+→	Скорость подсветки клавиатуры +
Fn	Нажать клавишу "Fn", соответствующая числовая клавиша будет подсвечена, указывая на текущий режим соединения. Режим Bluetooth: "1" Подсвечивается клавиша "2@" и "3#". Режим радиоканала 2,4 ГГц: Подсвечивается клавиша "4\$". Режим проводного подключения: Подсвечивается клавиша "5%".		
Fn+Space	Проверить уровень зарядки батареи: 1-0 указывает на уровень зарядки батареи от 10% до 100%.		
Fn+PrtSc	Переключатель световых эффектов		
Fn+Del	Переключатель цветов света: Семь цветов по умолчанию: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, пурпурный и белый по очереди.		
Fn+Esc	Нажмите и удерживайте нажатой в течение 5 секунд для сброса		
Fn+Win	Win lock		
Fn+Ins	Переключатель индикатора логотипа		

Горячие клавиши	Система Windows	Единичные клавиши	Система Mac
Fn+F1	Этот компьютер	F1	Яркость дисплея-
Fn+F2	Электронная почта	F2	Яркость дисплея+
Fn+F3	Поиск по системе Windows	F3	Центр задач
Fn+F4	Главная страница браузера	F4	Поиск
Fn+F5	Калькулятор	F5	/
Fn+F6	Прогрессор мультимедиа	F6	/
Fn+F7	Предыдущая запись	F7	Предыдущая запись
Fn+F8	Пауза/воспроизведение	F8	Пауза/воспроизведение
Fn+F9	Следующая запись	F9	Следующая запись
Fn+F10	Отключение звука	F10	Отключение звука
Fn+F11	Уменьшения громкости	F11	Уменьшения громкости
Fn+F12	Увеличения громкости	F12	Увеличения громкости
		Win	Alt
		Alt	Command

Примечание:  
 "!"="Home"; "@"="PgUp"; "#"="PgDn"; "1"="End" (Эффективно при нажатии клавиши "Num" для отключения блокировки числовой клавиатуры.)