

Инструкция по обновлению прошивки G2000 с помощью USB-накопителя

1. Пожалуйста, скопируйте файл прошивки **jl_690x.bfu** в корневой каталог USB-накопителя, как показано на рисунке 1: (в корневом каталоге не должно быть других файлов)



Рисунок 1

2. Подключите колонки G2000 к источнику питания и включите их, затем переключитесь в режим Bluetooth, как показано на рисунке 2, вставьте USB-накопитель в USB-разъем динамика, после чего ждите завершения обновления. Если обновление прошло успешно, динамик издаст шесть звуковых сигналов:



Рисунок 2


3. Если было от трех до шести звуковых сигналов, динамик перейдет в режим ожидания(рисунок 3), после чего отсоедините USB-накопитель, затем нажмите и удерживайте кнопку "  " чтобы включить колонки. После включения колонок обновление будет завершено.



Рисунок 3

4. Если во время обновления отсутствуют от трех до шести звуковых сигналов (например, нет звуковых сигналов или идет непрерывный сигнал), это означает, что обновление прошло неудачно, пожалуйста, повторите вышеприведенные шаги 2 и 3.